

UROVO i6100S

 терминал сбора данных

Операционная система: Android 4.3 / Четырехъядерный процессор 1.2GHz (quad core) /
Память: RAM 1GB ROM 4GB / Класс защиты IP54



Терминал сбора данных UROVO i6100S Android, идеально подходит для учета, приемки и отгрузки товаров, проведения инвентаризации, выездной работы. Может адаптироваться под различные задачи связанные с автоматизацией бизнес-процессов. Встроенные модули WiFi и 3G повысят эффективность передачи данных при работе с точками доступа или сетями любых операторов мобильной связи.



Особенность

Мощный четырехъядерный процессор 1.2GHz. Аккумулятор увеличенной емкости 4500 mAh, время работы без подзарядки 12 часов и более (в зависимости от окружающей среды).

Комплектация

Терминал сбора данных UROVO i6100S Android, аккумулятор, кабель USB, адаптер питания для зарядки, инструкция пользователя.

**UROVO i6100S Android – лучший выбор
и надежный помощник для вашего бизнеса**



UROVO i6100S Android

терминал сбора данных

Характеристики:

Экран	3.2" QVGA (240x320) резистивный экран
Операционная система	Android 4.3
Процессор	Qualcomm quad core 1.2GHz (четырёхъядерный)
Память	1GB RAM 4GB ROM
Коммуникация	GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0 / GPS, A-GPS
Сканер штрих кодов	1D laser 2D imager
Считыватель RFID	NFC
Опции для приема оплаты	Нет
Камера	5MP камера с автофокусом и вспышкой
Аккумулятор (Li-ion)	3.8 V 4500 mAh; RTC батарея
Интерфейсы	MicroSD/TF, SIM слот, Mini USB, разъём POGO PIN, аудио выход (3.5мм)
Рабочая температура	-20°C до +50°C
Температура хранения	-25°C до +60°C
Степень защиты	IP54 выдерживает падение с 1,2м.
Размеры и Вес	152 x 69 x 29мм. 320 гр. (с аккумулятором)

Сферы применения

Складская логистика, производство, транспортные услуги, ритейл, оптовая торговля, здравоохранение.



V5100



i6100S
(Windows CE)



i6100L
(Dual антенна)



i6100S
(Android)



i3000



i3100



i6200S



i6300



i9000S